MyIDE Quick-Guide

Einrichten der Festplatte:.

1 Das MyIDE-interface einstecken, LED nach oben (XE) oder nach vorn (XL).
2 Festplatte anschliessen und einschalten
3 Seite B derMasterdisk booten, Basic eingeschaltet, weiter mit Treiber-Diskette.
4 SCANDISK.BAS starten, Festplatte testen
5 FDISK.BAS starten, Partition 2 erstellen, IMAGE-load aktivieren
6 Zum DOS gehen
7 DOS konfigurieren (option O) – Partition 2 (D2:) formatieren und DOS schreiben
8 START halten und RESET drücken, Disketten in Images kopieren (siehe unten)

FERTIG.

HD Start:

MyIDE Interface anschliessen
HD anschliessen und einschalten
Boot des XL/XE mit oder ohne OPTION

SHIFT-CONTROL Tasten-Kombinationen:

D	HD ausschalten
E	HD einschalten
P	Schreibschutz ein
U	Schreibschutz aus
A	Anzeige HD aktivität ein/aus

Image Start:

MyIDE Interface anschliessen
HD anschliessen und starten
Boot des XL/XE mit oder ohne OPTION
Sofort nach dem Einschalten beim Boot die START-Taste drücken.

Wenn Image-Routine aktiv mit Joystick:

UP/DOWN	Auswahl des Image 0001, 0002, ...
FIRE	laden des ausgewählten Image
LEFT+FIRE	kopiert Disk nach Image
RIGHT+FIRE	kopiert Image nach Disk

SHIFT-CONTROL Tasten-Kombinationen wenn ein Image geladen ist:

1	Diskette D1: aktiv
2	Diskette D2: aktiv (nächstes Image)
3...9	dito D3: bis D9: